

# DVIGATEL-ENERGEETIKA AKTSIASELTSI VÖRGULEPINGU TÜÜPTINGIMUSED MADAL- JA KESKPINGEL

## 1. Üldsätted

- 1.1. Käesolevad Dvigatel-Energeetika AS-i (edaspidi: võrguettevõtja või pool) võrgulepingu tüüptingimused madal- ja keskpingel (edaspidi tüüptingimused) reguleerivad võrguettevõtja poolt võrguteenuste osutamist lepingupoolele (edaspidi: ostja või pool) madalpingel liitumispunktiga alajaamas ja liinil ning keskpingel.
- 1.2. Tüüptingimused kehtivad sõlmitavate võrgulepingute ja tüüptingimuste (edaspidi ühiselt ka võrguleping) kehtima hakkamise ajal jõus olevate võrgulepingute kohta. Tüüptingimused on võrgulepingu lahutamatu osa.
- 1.3. Mistahes ajal kehtivad võrguettevõtja hinnakirjad on võrgulepingu lahutamatu osa, sõltumata sellest, kas hinnakiri on võrgulepingule otseselt lisatud.
- 1.4. Võrguettevõtja võib võrgulepingus ettenähtud kohustusi täita ise või kasutada kohustuste täitmiseks kolmandaid isikuid.
- 1.5. Füüsilisest isikust ostja annab võrguettevõtjale ja võrguettevõtja poolt võrgulepingus sätestatud õiguste ja kohustuste täitmiseks kasutatavatele kolmandatele isikutele ja isikutele, kellele võrguettevõtja on loovutanud võrgulepingust tulenevad nõuded ostja vastu (sh arvete valmistamise ja edastamisega tegelevatele trüki- ja postitusteenuste osutajatele, panga-ja inkassoteenuste osutajatele), nõusoleku võrgulepingus märgitud ja võrgulepingu täitmise käigus saadud ostja isikuandmete (sh isikukood, ees-ja perekonnanimi, võrguteenuste tarbimise maht ja maksumus, võlakohustused, võrgulepingus märgitud ostja aadress) töötlemiseks võrgulepingu täitmise eesmärgil. AS Krediidinfo maksehäireregistris on kõnealused isikuandmed kättesaadavad kuni 3 (kolme) aasta jooksul arvates ostja poolt võrgulepingu täitmisest.
- 1.6. Võrguettevõtja järgib füüsilisest isikust ostja isikuandmete töötlemisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid.
- 1.7. Füüsilisest isikust ostjal on kõik isiku andmekaitse seadusest tulenevad andmesubjekti õigused, s.h. õigus võtta oma nõusolek edasiseks isikuandmete töötlemiseks tagasi.
- 1.8. Võrgulepingu sõlmimisega kinnitab ostja, et talle on antud piisav võimalus võrgulepingu, sealhulgas tüüptingimuste ja hinnakirjade, sisuga tutvumiseks ning ta on sellega tutvunud, võrgulepingu s.h. tüüptingimuste sisust aru saanud ja nõustub võrgulepinguga.

## 2. Mõisted

- 2.1. Võrgulepingus (sh tüüptingimustes ja hinnakirjas) kasutatakse mõisteid Elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides toodud tähenduses, kui võrgulepingust ei tulene teisiti.
  - 2.1.1. **edastamistasu põhitariif** – elektrienergia edastamise tasu (mõõtühik senti/kWh);
  - 2.1.2. **edastamistasu päevatariif** – elektrienergia edastamise tasu esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 7.00–23.00, suveajal kell 8.00–24.00 (mõõtühik – senti/kWh);
  - 2.1.3. **edastamistasu öötariif** – elektrienergia edastamise tasu esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 23.00–7.00, suveajal kell 24.00–8.00 ning laupäeval ja pühapäeval kogu ööpäeva jooksul (mõõtühik – senti/kWh);
  - 2.1.4. **katkestus** – võrgu ja ostja elektripaigaldise vahelise elektrilise ühenduse katkestamine (sealhulgas remondi või ehitustegevuse käigus võrguettevõtja algatusel tehtav katkestus) või osaline või täielik elektrilise ühenduse katkemine võrguettevõtja võrgus, mille tulemusel ostja elektripaigaldis ei tööta normaaltingimustel. Katkestusena ei käsitata kuni 3-minutilist elektrivarustuse katkemist avariautomaatikaseadme toimimise ajal;
  - 2.1.5. **keskpinge** – pinged üle 1 kV kuni 35 kV;
  - 2.1.6. **kokkulepitud tarbimise teatis** – ostjale esitatud teatis, milles on ära näidatud tarbitava elektrienergia prognoositud kogused kalendrikuude lõikes 12 järjestikuseks kalendrikuuks;
  - 2.1.7. **madalpinge** – pinge kuni 1000V;
  - 2.1.8. **mõõteseade** - kindlate metrooloogiliste omadustega tehniline vahend, mida kasutatakse mõõtmiseks, sealhulgas elektriarvesti, tariifjuhtimiskell, trafo või peakaitse;

- 2.1.9. **nimipinge** –1x220V, 1x230 V, 3x220V, 3x220/380V, 3x230/400V, 6kV, 10kV, 15kV, 20kV, 35kV;
- 2.1.10. **nõuetekohane mõõtesüsteem** – võrguettevõtja poolt paigaldatud mõõtesüsteem, mis vastab õigusaktidele, tehnilistele normidele ja võrguettevõtja poolt kehtestatud ning avalikustatud täiendavate dokumentide nõuetele ning mõõteseadet ei ole rikutud või selle näitu moonutatud ega mõõteseadme toimimist ei ole mõjutatud muul viisil, sealhulgas on mõõteseadmel rikkumata ja kõrvaldamata taatlus- ja valmistajatehase ja võrguettevõtja plommid, kaasaarvatud mõõtmata voolu ahela plommid. Vähemalt ühe eelnimetatud tingimuse puudumisel loetakse, et mõõtesüsteem ei ole nõuetele vastav;
- 2.1.11. **tarbimiskoht** - koht, kus ostja kasutab/võib kasutada võrguteenust ja elektrienergiat
- 2.1.12. **võrgutasud** – edastamistasu ja võrguühenduse kasutamise tasu;
- 2.1.13. **võrguteenused** – võrguühenduse kasutamise võimaldamine liitumispunktis, elektrienergia edastamine liitumispunktini ning edastatud elektrienergia mõõtmine;
- 2.1.14. **võrguühenduse kasutusvõimsus** – tunni keskmine aktiivvõimsus (mõõtühik – kW (kilovatt));
- 2.1.15. **võrguühenduse läbilaskevõime** – võrguettevõtja poolt võrguühenduse kasutajale või ostjale lubatud võrguühenduse maksimaalne kasutusvõimsus või kaitseseadme nimivool.

### 3. Võrguteenuste osutamine ja kvaliteedinõuded

- 3.1. Võrguettevõtja tagab võrguühenduse kasutamise võimaluse liitumispunktis ja elektrienergia edastamise liitumispunktini ning edastatud elektrienergia koguse mõõtmise või määramise.
- 3.2. Liitumispunkti asukoht määratakse vastavalt Võrgueeskirjale.
- 3.3. Võrguühenduse läbilaskevõime, võrguühenduse läbilaskevõimet määrava kaitseseadme ja mõõteseadme asukohad määrab võrguettevõtja, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Võrguettevõtja võib tarbimiskoha (kohtade) mõõtepunktid üle viia kauglugemisele, ostjat sellest eelnevalt teavitades.
- 3.4. Võrguettevõtja osutab võrguteenuseid vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele “Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral” (edaspidi: kvaliteedinõuded). Võrguettevõtja tagab liitumispunktis pinge vastavuse aeglaste pingemuutuste osas nimitoitepingete suhtes Eesti Standardile EVS-EN 50160:2000 “Elektrijaotusvõrkude pinge tunnussuurused” (edaspidi: pingestandard). Võrguettevõtja vastutab pinge kvaliteedi eest liitumispunktini.
- 3.5. Ostja kirjalikul nõudmisel korraldab võrguettevõtja pingekvaliteedi kontrolli aeglaste pingemuutuste osas. Kui pingestandardile vastava mõõtmismetoodikaga kontrollimisel selgub, et võrguettevõtja ei ole taganud liitumispunktis pinge vastavust pingestandardile aeglaste pingemuutuste osas, siis ta alandab sellel kuul võetavat võrguühenduse kasutamise tasu:
- 3.5.1. keskpingel 25 % võrra;
- 3.5.2. madalpingel 100% võrra.
- Kui pingekvaliteet osutub vastavaks pingestandardile aeglaste pingemuutuste osas, kannab pingekvaliteedi kontrolli kulud ostja.
- 3.6. Võrguettevõtja tagab, et ühekordse katkestuse kestus ja nende summaarne kestus aastas ei ületa võrgulepingus või õigusaktides sätestatud aega.
- 3.7. Punktis 3.5. kehtestatud nõuded ei kehti punktides 11.4. ja 11.5 sätestatud rikkumise vabandavuse s.h. vääramatu jõu korral.
- 3.8. Punktis 3.5. nimetatud katkestuste hulka ei arvata katkestusi, mis esinevad ostja taotlusel või võrgulepingu olulisel rikkumisel või ühel punktides 11.4 ja/või 11.5. loetletud põhjustest või poolte kokkuleppel.
- 3.9. Rikkest tingitud katkestuse kestust hakatakse arvestama, kui võrguettevõtja sai teada või pidi teada saama katkestusest tema võrgus ja lõpeb kui ostja tarbimiskoha elektrivarustus liitumispunktis on taastatud.
- 3.10. Elektrivarustuse kindluse nõuete rikkumise korral madalpingel vähendab võrguettevõtja ostja asjakohase kalendrikuu võrgutasu:
- 3.10.1. 2 krooni peakaitsme ampri kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab kvaliteedinõuetes sätestatud kestuse kuni 48 tundi;
- 3.10.2. 4 krooni peakaitsme ampri kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab kvaliteedinõuetes sätestatud kestuse 48–96 tundi;

- 3.10.3. 6 krooni peakaitsme ampri kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab kvaliteedinõuetes sätestatud kestuse rohkem kui 96 tundi.
- 3.11. Elektrivarustuse kindluse nõuete rikkumise korral keskpingel vähendab võrguettevõtja ostja asjakohase kalendrikuu võrgutasu:
  - 3.11.1. 12 krooni võrguühenduse kasutusvõimsuse kilovati kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse kuni 48 tundi;
  - 3.11.2. 24 krooni võrguühenduse kasutusvõimsuse kilovati kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse 48–96 tundi;
  - 3.11.3. 36 krooni võrguühenduse kasutusvõimsuse kilovati kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse rohkem kui 96 tundi.
- 3.12. Võrguettevõtja vähendab võrgutasusid punktides 3.10. ja 3.11. sätestatud ulatuses 1 kuu jooksul elektrivarustuse taastamisest arvates.
- 3.13. Võrguettevõtja ei vastuta katkestuse eest peale liitumispunkti ostja elektripaigaldises.
- 3.14. Võrguühenduse läbilaskevõimet tohib muuta ainult poolte kirjalikul kokkuleppel. Ostja ei või ületada võrguühenduse läbilaskevõimet.

#### **4. Nõuded elektripaigaldistele ja mõõtmistele**

- 4.1. Pooled tagavad et nende elektripaigaldised vastavad õigusaktidele, standarditele ja eeskirjadele.
- 4.2. Võrguettevõtja paigaldab vastavalt tema poolt nõutud tingimustele väljaehitatud mõõtepunktidesse mõõteseadmed võrguteenuste ja elektrienergia koguste määramiseks.
- 4.3. Võrguettevõtja tagab temale kuuluva mõõtesüsteemi nõuetekohasuse ning korraldab vastavalt ettenähtud sagedusele selle perioodilise teenindamise (sealhulgas kontrolli, vahetuse või taatluse). Ostja kirjalikul nõudmisel korraldab võrguettevõtja mõõtesüsteemi kontrolli. Kui kontrollimisel või taatlemisel selgub, et mõõteseadme osutus nõuetele mittevastavaks, kannab kontrolli ja taatlemise kulud võrguettevõtja. Kui mõõteseadme osutus nõuetele vastavaks, kannab mõõteseadme kontrolli ja taatlemise kulud ostja. Kui mõõteseadme viga on suurem, kui lubatud, on pooltel õigus nõuda võrguteenuse ja elektrienergia koguste ümberarvestamist kuni 1 aasta ulatuses.
- 4.4. Ostja ei või kasutada elektriseadmeid, mis häirivad teiste isikute elektriseadmete kasutamist ja/või mille kasutamine ei ole lubatud.
- 4.5. Ostja ei või võrguettevõtja nõusolekuta teha lülitustoiminguid võrguettevõtja elektripaigaldises.
- 4.6. Kui ostja soovib oma elektriseadmeid kaitsta äikesega kaasnedes võivate liigpingete vastu, paigaldab ta oma elektripaigaldisse mitmeastmelise liigpinge kaitsme.

#### **5. Elektripaigaldiste käit**

- 5.1. Pooled tagavad oma elektripaigaldiste käidu ja ümberehituse ulatuses, mis tagab nende vastavuse õigusaktidele ja eeskirjadele ning tingimustele, mis võimaldab pooltel täita nõuetekohaselt võrgulepingut.
- 5.2. Reservtoite kindlustamine ja reservi tingimused ehitustööde või käidu korral lepivad poolte vahel kokku igal üksikul juhul eraldi enne ehitustööde või käidu alustamist, välja arvatud juhul, kui ehitustööd või käit ei mõjuta elektripaigaldiste elektrivarustuskindlust.
- 5.3. Pooled hoiavad ja kasutavad oma elektripaigaldisi nii, et need ei tekitaks elektrisüsteemi häireid ega halvendaks elektrienergia jaotamist. Samuti kasutavad pooled elektriseadmeid nii, et teistele võrguga liitunud isikute elektripaigaldistele ei tekiks õigusaktidele või eeskirjadele mittevastavaid kõrvalmõjusid või häireid.
- 5.4. Ostja esitab võrguettevõtjale kirjalikult viimase poolt nõutud teavet liinide, trafode, generaatorite ja kompenseerimisseadmete parameetrite ja nende kasutamise kohta.
- 5.5. Ostja täidab lepinguga kokkulepitud elektrisüsteemi avariolukordade selgitamist ja likvideerimist käsitlevaid juhendeid.
- 5.6. Ostja kooskõlastab vajadusel eelnevalt võrguettevõtjaga oma elektripaigaldiste remondigraafikud.
- 5.7. Ostja tagab võrguettevõtjale võimaluse päevasel ajal (8.00-17.00) takistamatult kontrollida ostja elektripaigaldisi, mis võivad mõjutada jaotusvõrgu talitlust, kui võrguettevõtja on sellest soovist ostjale ette teatanud.
- 5.8. Ostja poolt volitatud ja võrguettevõtjale eelnevalt esitatud nimekirjas toodud piisava kvalifikatsiooniga isikutel on õigus päevasel ajal kontrollida ostja elektripaigaldisi võrguettevõtja alajaamas, teatades sellisest soovist kirjalikult võrguettevõtjale mõistliku aja ette.

## **6. Releekaitse ja automaatika**

- 6.1. Pooled hoiavad nende omandis või valduses olevad võrgu releekaitse ja automaatikaseadmed ja sündmuste salvestid töökorras.
- 6.2. Võrguettevõtja annab tehnilist informatsiooni jaotusvõrguga liidetava elektripaigaldise ja jaotusvõrgu elektripaigaldise kaitseseadmete ühilduvusest ja annab ostjale kaitseseadmete sätete väärtused.
- 6.3. Kui lühise väljalülitamise aeg ostja elektripaigaldises ületab 0,1 sekundit, lepivad ostja ja võrguettevõtja kokku releekaitse ühilduvuses.
- 6.4. Ostja elektripaigaldise releekaitse ja automaatika peab vastama võrguettevõtja poolt etteantud tingimustele.
- 6.5. Ostja elektripaigaldisega ühendatud elektrienergia reservtoiteseadmed peavad olema varustatud nõuetekohase eraldusautomaatikaga.
- 6.6. Ostja teatab võrguettevõtjale ostja releekaitse või automaatika sätete muutustest kirjalikult vähemalt 2 kuud ette ning kooskõlastab need muutused enne muutuste tegemist kirjalikult võrguettevõtjaga. Muutused võrgus teostab ostja kooskõlas lepinguga.

## **7. Lülitustoimingud ja võrguühenduse katkestamine**

- 7.1. Elektripaigaldise, sealhulgas selle üksikelementide, releekaitse ning automaatika poolt lülitustoimingute tegemine toimub võrgulepinguga kokkulepitud korras, sealhulgas võrgulepinguga kokkulepitud isikute loal ja poolt.
- 7.2. Üks pool võib teise poole juhtimisel olevat elektripaigaldist iseseisvalt sisse või välja lülitada üksnes võrgulepingus ettenähtud juhtudel, samuti otsese ohu tekkimisel elule, tervisele või varale, sellest teist poolt viivitamatult teavitades.
- 7.3. Avariitõrjeautomaatika poolt väljalülitatud võrguettevõtja võimsuslüliteid võib erijuhiste puudumisel sisse lülitada võrguettevõtja korraldusel.
- 7.4. Võrguettevõtja teavitab katkestamisest või lülitustoimingutest ostjat õigusaktides ja/või tüüptingimustes ettenähtud juhtudel ja korras ning ostja võtab tarvitusele abinõud temale katkestusega või lülitustoiminguga tekkida võiva kahju ärahoidmiseks.
- 7.5. Võrguettevõtjal on õigus teha ostja tarbimiskoh(t)a(de)le katkestus(ed) ehitus- ja remonditööde tegemiseks, seaduses sätestatud juhtudel, ostja taotlusel või võrgulepingu olulisel rikkumisel ostjat sellest eelnevalt teavitades.
- 7.6. Oluliseks võrgulepingu rikkumiseks loetakse, kui ostja:
  - 7.6.1. ei ole maksnud võrgulepinguga ettenähtud tasu;
  - 7.6.2. ületab võrguühenduse läbilaskevõimet, rikub võrguettevõtja elektripaigaldisi, mõõtesüsteeme või plomme;
  - 7.6.3. kasutab elektriseadmeid, mis ei ole lubatud, ei ole nõuetekohased, on ohtlikud, häirivad võrgu toimimist või ohustavad elektrivarustuse kindlust;
  - 7.6.4. kasutab võrguteenuseid ja elektrienergiat ebaseaduslikult
  - 7.6.5. ei taga võrguettevõtjale tema lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ligipääsu kõikidele võrguettevõtja elektripaigaldistele, s.h. kaitseseadmetele, mõõtesüsteemidele ja mõõtmata voolu ahelatele või ei luba muuta nende asukohta;
  - 7.6.6. rikub võrgulepingust tulenevaid kohustusi nii, et võrguettevõtjalt ei või kõiki asjaolusid arvestades mõistlikult nõuda võrgulepingu täitmise jätkamist;
- 7.7. Ostja ei või taastada võrguettevõtja katkestatud võrguühendust. Kui ostja taastab võrguettevõtja katkestatud võrguühenduse, võib võrguettevõtja nõuda ostjalt võrguühenduse taaskatkestamiseks tehtud kõigi kulutuste hüvitamist. Kui katkestus toimus ostja süül, taastab võrguettevõtja võrguühenduse pärast seda, kui ostja on hüvitanud võrguühenduse taastamisega sh lülitustoimingutega seotud kulutused või annab võrguettevõtja poolt aktsepteeritud kinnituse nende kulutuste hüvitamise kohta.
- 7.8. Võrguühenduse katkestamine ei vabasta ostjat võrguühenduse kasutamise tasude maksmise kohustusest, kui võrguettevõtja osutab võrguteenused vastavalt kvaliteedinõuetele ja elektrivarustuse kindluse nõuete rikkumisel korral vähendab võrgutasu punktis 3.10. - 3.12. sätestatu kohaselt.

- 7.9. Ostja võib taotleda võrguettevõtjalt võrguühenduse katkestamist, tasudes selle eest võrguettevõtja hinnakirja alusel.
- 7.10. Võrguühenduse katkestusi madal- ja keskpingel kooskõlastavad pooled alljärgnevalt:
- 7.10.1. Pool teavitab jooksva kuu 15. kuupäevaks teisele poolele kooskõlastamiseks järgmiseks kuuks planeeritud katkestuse aja ja kestuse, kui ühel poolel on vaja ajutiselt eraldada elektripaigaldis võrgust hoolduse, remondi, kontrollimise või mõnel muul eelnevalt planeeritaval mõistlikul põhjusel ja sellel on mõju teise poole tegevusele.
- 7.10.2. Teine pool peab hiljemalt 10 päeva jooksul punktis 7.10.1. nimetatud teate saamisest kooskõlastama talle esitatud katkestuse aja ja kestuse või kooskõlastamata jätmise korral esitama sama tähtaja jooksul katkestuse aja ja/või kestuse kohta põhjendatud vastuväited, mida teate saatnud pool võimaluse korral arvestab, muutes katkestuse aega kuni 30 päeva planeeritust varasemaks või hilisemaks ja/või võimaluse korral lühendades katkestuse kestust.
- 7.10.3. Kui pool ei esita oma kooskõlastust punktis 7.10.2. toodud korras või kui tema vastuväiteid ei ole võimalik lahendada võrguühenduse katkestuse aja ja kestuse muutmisega punktis 7.10.2. sätestatud korras, katkestust ei toimu.
- 7.10.4. Kui pool teistkordselt sama kalendriaasta jooksul ei kooskõlasta samade katkestuse aega ja kestust või tema poolt esitatud vastuväiteid ei saa lahendada katkestuse aja ja kestuse muutmisega punktis 7.10.2. toodud korras, on teate saatnud poolel õigus teostada nimetatud katkestus enda poolt valitud ajal.
- 7.10.5. Katkestust planeerides ühildavad pooled selle ajad, kui see on võimalik ja ei põhjusta pooltele ülemääraseid kulutusi.

## **8. Edastatud elektrienergia koguse mõõtmine või määramine**

- 8.1. Edastatud elektrienergia koguse mõõdab või määrab võrguettevõtja võrgulepinguga sätestatud korras.
- 8.2. Arvesti näite ning muid mõõtmisega seotud andmeid sisaldavad võrguettevõtja koostatud dokumendid on osutatud võrguteenuste koguste määramise aluseks.
- 8.3. Ostja võtab igakuiselt võrguettevõtjaga kokkulepitud ajal arvesti näidud ja teatab need võrguettevõtjale 3 päeva jooksul. Kui tarbimiskohta on paigaldatud kauglugemisega mõõtesüsteem, siis võtab arvesti näidud võrguettevõtja.
- 8.4. Võrguettevõtja võtab kontrollnäidu igast mõõtepunktist vähemalt 2 korda aastas ja võib selle alusel viia võrguteenuste ja elektrienergia arvestuse vastavusse tegeliku kasutamisega, sealhulgas esitada täiendava arve.
- 8.5. Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuste maht ja maksumus määratakse õigusaktides sätestatud korras.
- 8.6. Nõuetekohase mõõtesüsteemiga mõõtmata elektrienergia tarbimise korral, mis ei ole tingitud ostjast, lähtuvad pooled elektrienergia ja võrguteenuste koguste määramisel ostja eelnenud või järgnevate analoogsete päevade/tundide mõõtmistulemustest või elektripaigaldisega analoogsete elektripaigaldiste tarbimisest/tarbimis(koormus)graafikust. Kui eelnimetatud andmed puuduvad, lähtuvad pooled elektrienergia ja võrguteenuste koguste arvutamisel nimipingest võrguühendusel, kaitseseadme nimivoolust ja selle kasutustegurist ning elektrienergia tarbimise ajavahemikust, keskpingel eelmisel kuul maksustatud võrguühenduse kasutusvõimsuse korrutamisel ajaperioodiga tundides.
- 8.7. Punktis 8.6. nimetatud viisil edastatud elektrienergia koguste arvestusperioodiks loeb võrguettevõtja perioodi alates võrgulepingu sõlmimise päevast või varasema mõõtesüsteemi kontrollimise päevast, kuid mitte üle 3 aasta tagasiulatuvalt.
- 8.8. Kui ostja soovib võimsuse mõõtetulemuste jälgimist ja kui see on tehniliselt võimalik, lepivad pooled selles kokku. Sellisel juhul tasub ostja mõõtmise-, side- ja infosüsteemide rakendamise kulud ning perioodiliste tegevuste mõistlikud kulud.
- 8.9. Kui võrguteenuse osutamist ja elektrienergia tarbimist mõõdetakse liitumispunktist ostja pool, siis mõõdetud kogustele liidetakse arvutuslikult määratud kaod. Kui elektrienergia tarbimist mõõdetakse liitumispunktist võrguettevõtja pool, siis lahutatakse mõõdetud kogustest arvutuslikult määratud kaod.

## **9. Osutatud võrguteenuste eest arvete esitamine**

- 9.1. Võrguettevõtja esitab ostjale osutatud võrguteenuste kohta arve 1 kord kuus, kui võrgulepingus ei ole kokku lepitud teisiti.
- 9.2. Võrguettevõtja väljastab ostjale arve hiljemalt 5 päeva jooksul pärast näitude saamist. Kui näitude võtmine on vastavalt võrgulepingule võrguettevõtja kohustus, esitab ta ostjale osutatud võrguteenuste kohta arve hiljemalt 7. kuupäevaks.
- 9.3. Kui ostja ei teata võrgulepinguga ettenähtud tähtaegadel arvesti näite, on võrguettevõtjal õigus esitada võrguteenuste eest prognoosarve, kus osutatud võrguteenuste ja tarbitud elektrienergia kogused on arvatud ostja varasema või oodatava tarbimise alusel. Kui ostjale on esitatud järjestikku rohkem kui üks prognoosarve, on võrguettevõtjal õigus ostja poolt tarbitud elektrienergia koguste täpsustamiseks võtta näidud ise ja esitada ostjale täiendav arve, sealhulgas näitude võtmise eest.
- 9.4. Arve väljastatakse ostjale vastavalt kokkulepitule paber kandjal või elektrooniliselt.
- 9.5. Kui ostja ei ole saanud võrguettevõtjalt arvet võrgulepinguga sätestatud tingimustel ja tähtpäevaks, arvestades selle saatmiseks mõistlikult kuluvat aega, peab ta sellest võrguettevõtjat koheselt teavitama.
- 9.6. Kui võrguettevõtja ei ole saanud ostjalt jooksva kuu 15. kuupäevaks teadet, et eelmise kuu arvet pole saadud, arvestatakse, et ostja on arve õigel ajal kätte saanud ning tal ei ole arvel esitatud andmete osas pretensioone.

## **10. Võrgutasude maksmine**

- 10.1. Ostja maksab võrguettevõtjale võrguteenuste eest ja muud võrgulepingust tulenevad tasud arvete alusel nendel märgitud maksetähtpäevadeks.
- 10.2. Tasu loetakse makstuks päeval, millal see laekub võrguettevõtja või võrguettevõtja poolt nimetatud müüja arvelduskontole.
- 10.3. Kui ostja ei maksa arvet märgitud maksetähtpäevaks, maksab ta võrguettevõtjale kõigi tasude täieliku laekumiseni viivist tasumata summalt 0,1% päevas. Viivist hakatakse arvestama maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpetatakse tasude laekumise päeval. Kui ostja peab maksma lisaks rahalisele põhikohustusele viivist, kustutatakse võlgnevusest esmalt viivis ja seejärel rahaline põhikohustus. Varem sissenõutavaks muutunud tasu kustutatakse enne hiljem sissenõutavat tasu.
- 10.4. Kui ostjal tekib ettemaks, jätab võrguettevõtja selle järgmiste tasude katteks. Ostja nõudmisel teeb võrguettevõtja ostjale tagasikande kahe (2) tööpäeva jooksul.
- 10.5. Ostja maksab võrguettevõtja nõudmisel ettemaksu kui:
  - 10.5.1. ostja pole maksnud võrgulepingust tulenevaid rahasummasid;
  - 10.5.2. ostja suhtes esitatakse pankrotihoiatus või pankrotiavaldus või alustatakse pankroti- või likvideerimismenetlust, samuti juhul, kui muudest asjaoludest on ilmne, et ostjal võib lähiajal osutada võimatuks täita lepingust tulenevaid kohustusi.
- 10.6. Punktis 10.5. nimetatud juhtudel ei või ettemaksu suurus ületada 2 kuu tasu, mis on määratud viimase 12 kuu tarbimise alusel.
- 10.7. Võrguettevõtja määrab punkti 8.6. kohaselt arvatud elektrienergia koguste põhjal elektrienergia ja võrguteenuste maksumuse punktis 8.7. nimetatud perioodil kehtinud elektrienergia ja võrguteenuste maksumuse vastavalt võrgu- ja elektrilepingus kokkulepitud hindadele.
- 10.8. Võrgutasudele lisanduvad õigusaktidega sätestatud tasud ja maksud.
- 10.9. Võrgutasude maksmine, kui ostja tarbimiskoha liitumispunkt on 0,38 kV liinil:
  - 10.9.1. ostja maksab võrguettevõtjale hinnakirja alusel võrguühenduse kasutamise tasu võrguühenduse läbilaskevõimet määrava kaitsme nimivoolu suuruse eest ja edastamistasu tarbimiskohale elektrienergia koguse edastamise eest
  - 10.9.2. kui tarbimiskohal on mitu liitumispunkti, maksab ostja võrguteenuste eest iga liitumispunkti kohta eraldi.
  - 10.9.3. kui tarbimiskoha liitumispunktis on ühefaasiline võrguühendus, siis võrguettevõtja jagab hinnakirjades toodud võrguühenduse ampripõhise kasutamise tasu kolmeka ja ümardab tulemuse sajandikeni (kahe kohani pärast koma).
  - 10.9.4. hinnakirjas on toodud 3-faasilise võrguühenduse kasutamise tasu 3 x 380(400) V pingel korral. Kui ostja tarbimiskoha liitumispunktis on pingel 3 x 220 V, siis võrguettevõtja jagab

- hinnakirjades toodud võrguühenduse ampripõhise kasutamise tasu teguriga 1,732 ja ümardab tulemuse sajandikeni (kahe kohani pärast koma).
- 10.10. Võrgutasude maksmine, kui ostja tarbimiskoha liitumispunkt on keskpingel või 6-35 kV alajaama 0,38 kV poolel:
- 10.10.1. ostja maksab võrguettevõtjale võrguteenuste eest võrguühenduse kasutamise tasu ja edastamistasu hinnakirja alusel.
- 10.10.2. kui ostja tarbimiskoha võrguühendus on 6-35 kV alajaama 0,38 kV poolel, võib ta tasusid maksta võrguteenuste hinnakirja 0,38 kV liinil alusel. Sel juhul ei kohaldata tüüptingimuste punkte 10.10.5., 10.10.6., 10.10.7. ja lähtutakse tüüptingimuste punktis 10.9. sätestatust.
- 10.10.3. juhul kui ostja soovib maksta võrguteenuse eest hinnakirja 6-35 kV alajaama 0,38 kV poolel alusel, paigaldab võrguettevõtja omal kulul ostja tarbimiskoha kõikidele liitumispunktidele kasutusvõimsust registreeriva mõõtesüsteemi. Alajaama 0,38 kV pooleks loetakse ka alajaama konstruktsioonil või peale alajaama rekonstrueerimist alajaamast väljuva liini mastile paigutatud kilbis olevat võrguühendust.
- 10.10.4. kui tarbimiskohal on mitu liitumispunkti, maksab ostja edastamistasu elektrienergia edastamise eest iga liitumispunkti kohta eraldi.
- 10.10.5. ostja maksab võrguühenduse kasutamise tasu alates 01.detsembrist kuni 30. novembrini (edaspidi: kasutusperiood) igakuuliselt tarbimiskoha igas liitumispunktis võrguühenduse mõõdetud maksimaalse kasutusvõimsuse eest, kui mõõdetud võimsus ei ületa võrguühenduse läbilaskevõimet. Mõõdetud maksimaalne võimsus jääb järgmise kuu arvelduse aluseks, kui seda järgmisel kuul ei ületata. Kui mõõdetud võimsus ületab võrguühenduse läbilaskevõimet, maksab ostja selles kuus võrguühenduse kasutamise tasu võrguühenduse läbilaskevõime eest ja leppetrahvi võrguühenduse läbilaskevõimet ületanud võimsuse eest 3-kordse hinnakirjas toodud võrguühenduse kasutamise kilovatipõhise tasuga.
- 10.10.5.1. Kui võrguühenduse kasutamist alustatakse kasutusperioodi keskel, siis võrguühenduse kasutamise tasu arvestatakse alates võrguühenduse kasutamise alustamise kuust.
- 10.10.6. kui tarbimiskohas on mitu sama pingega liitumispunkti, mis on omavahel ühenduses ostja elektripaigaldise kaudu, ja neis ostetakse võrguteenust sama võrguteenuse hinnapaketi, võib ostja kasutusperioodil maksta tarbimiskohas mõõdetud summaarse maksimaalse üheaegse kasutusvõimsuse alusel. Kasutusperioodi eelmis(t)el kuu(de)l mõõdetud summaarne maksimaalne üheaegne võimsus, mis ei ületa kokkulepitud summaarset maksimaalset üheaegset kasutusvõimsust, jääb järgmise kuu arvelduse aluseks, kui seda järgmisel kuul ei ületata.
- 10.10.7. kui mõõdetud summaarne maksimaalne üheaegne kasutusvõimsus ületab kokkulepitud summaarset maksimaalset üheaegset kasutusvõimsust, siis maksab ostja ületamise eest leppetrahvi ületatud osa 3-kordse hinnakirjas toodud võrguühenduse kasutamise kilovatipõhise tasu ulatuses.
- 10.10.8. kui võrguettevõtjast ostja teeninduspiirkonnaks on üks või mitu piiritletud maa-ala või selle osa, mille elektrivõrgud on omavahel ühendatud tema võrgu kaudu, võib ostja valida maksimise kõikides samal pingetasemel sama hinnapaketi liitumispunktides summaarse maksimaalse üheaegse kasutusvõimsuse eest kasutusperioodil.
- 10.11. Reaktiivenergia tasude maksmine:
- 10.11.1. ostja maksab tarbitud ja/või võrku antud reaktiivenergia eest järgmiselt:
- 10.11.1.1. arvestusperioodil tarbitud reaktiivenergia eest, kui tarbitud reaktiivenergia ja tarbitud aktiivenergia koguste suhe on suurem kui 0,15. Kui see suhe on 0,15 või väiksem, siis võrgust tarbitud reaktiivenergia eest tasu ei võeta;
- 10.11.1.2. võrku antud reaktiivenergia eest, kui võrku antud reaktiivenergia ja tarbitud aktiivenergia koguste suhe on suurem kui 0,15. Kui see suhe on 0,15 või väiksem, siis võrku antud reaktiivenergia eest tasu ei võeta.
- 10.11.2. Kui seni puudus reaktiivenergia mõõtmine, siis peale reaktiivenergia mõõtmiseks vajaliku mõõtesüsteemi paigaldamist maksab ostja arveldusperioodil tarbitud ja võrku antud reaktiivenergia eest vastavalt p. 10.11.1.

## **11. Vastutus kohustuse rikkumise eest**

- 11.1. Pooled vastutavad võrgulepingus sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise (kohustuse rikkumine) eest, sealhulgas isikute tegevuse eest, keda nad kasutavad oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel või kellel nad lubavad seda teha.
- 11.2. Ostja vastutab tema omandis või valduses olevas ehitises või selle osas või piirdega piiratud alal asuva tarbimiskoha mõõtmata voolu ahelas paiknevate kaitseseadmete, lülitite ja ühenduste ning mõõtesüsteemi ja nendel asuvate plommide säilimise ja rikkumatuse eest.
- 11.3. Ostja teatab võrguettevõtjale viivitamatult tarbimiskoha mõõtmata voolu ahelas paiknevate kaitseseadmete, lülitite ja ühenduste ning mõõtesüsteemi ja nendel asuvate plommide kahjustustest, kaotsiminekest, puudumisest või hävimisest, samuti mõõtesüsteemi, sealhulgas tariifilülitusseadme nähtavast rikkest või selle näitude mõjutamisest või moonutamisest.
- 11.4. Pool ei vastuta oma võrgulepingust või õigusaktidest tuleneva kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandata. Eeldatakse, et kohustuse rikkumine ei ole vabandata.
- 11.5. Kohustuse rikkumine on vabandata, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta võrgulepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks, sealhulgas:
  - 11.5.1. loodusõnnetused;
  - 11.5.2. elektripaigaldiste ehitamise ajal kehtinud projekteenormide ületav äike, tuul ja jääde;
  - 11.5.3. tulekahju;
  - 11.5.4. majandusblokaad elektrisüsteemiga ühendelektrisüsteemis töötavate riikide vahel;
  - 11.5.5. streik;
  - 11.5.6. diversiooniakt;
  - 11.5.7. eriolukorra väljakuulutamise;
  - 11.5.8. süsteemihalduri õiguspärane tegevus elektrisüsteemi normaalolukorra tagamiseks;
  - 11.5.9. elektri tarbimise piiramine vastavalt seadusele.
- 11.6. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandata üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.
- 11.7. Pool võib võrgulepingu rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest, või võrgulepingust s.h tüüptingimustest tulenevaid õiguskaitsevahendeid, kui seadusest, tüüptingimustest või võrgulepingust ei tulene, millist õiguskaitsevahendit kasutatakse ja kui kahju ei ole tekitatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu või seadusest tulenevalt ei ole vastutuse piiramist keelatud.
- 11.8. Kui mõõtesüsteemi või selle osa rikke, rikkumise või kadumise põhjustas ostja, hüvitab ta võrguettevõtjale selle parandus-, vahetus- asendus- või ümberehituskulud.
- 11.9. Pool hüvitab teisele poolele võrgulepinguga sätestatud kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Otsene varaline kahju hõlmab eelkõige kaotsiläinud või hävinud vara väärtuse või vara halvenemisest tekkinud väärtuse vähenemise, isegi kui see tekib tulevikus, ning kahju tekitamisega seoses kantud või tulevikus kantavad mõistlikud kulud, sealhulgas mõistlikud kulud kahju ärahoidmiseks või vähendamiseks ja hüvitise saamiseks, muu hulgas kahju kindlaks tegemiseks ja kahju hüvitamisega seotud nõuete esitamiseks. Otseseks varaliseks kahjuks on ka kohustuse rikkumise tõttu võrgu või selle osa s.h mõõtesüsteemide kahjustuste kõrvaldamiseks ja/või ümberehitamisega seotud kulud.
- 11.10. Kui kohustuse rikkumisega tekitatakse kahju lepingu pooleks mitteolevale isikule, kuulub selline kahju hüvitamisele üksnes juhul, kui:
  - 11.10.1. kolmanda isiku huvid või õigused on lepingu täitmise käigus ohustatud samal määral kui kohustust mitterikkunud poole enda huvid või õigused ja
  - 11.10.1. võib eeldada kohustust mitterikkunud poole tahet kolmanda isiku huvisid või õigusi kaitsta ja
  - 11.10.2. kohustust mitterikkunud poole tahe kolmanda isiku huvisid või õigusi kaitsta ning kolmas isik on kohustust rikkunud poolele äratuntavad.
- 11.11. Kahju ei kuulu hüvitamisele ulatuses, milles kahju ärahoidmine ei olnud selle kohustuse või ätte eesmärgiks, mille rikkumise tagajärjel kahju hüvitamise kohustus tekkis. Pool peab hüvitama üksnes kahju, mida ta nägi rikkumise võimaliku tagajärjena ette või pidi ette nägema lepingu sõlmimise ajal, välja arvatud juhul, kui kahju tekitati tahtlikult või raske hooletuse tõttu.



- 11.12. Kui võrguettevõtja poolt katkestatud võrguühendus on võrguettevõtja nõusolekuta taastatud, tasub ostja võrguettevõtjale leppetrahvi võrguettevõtja poolt punkti 8 alusel määratud elektrienergia ja võrguteenuste koguse maksumuse 1-kordses määras.

## **12. Teavitamine**

- 12.1. Kõik võrgulepingu täitmisega seotud teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse kooskõlas lepinguga esitatuks ja kätteantuks, kui tahteavaldus on edastatud teisele poolele suulises, kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis võrgulepingus märgitud või teisele poolele kirjalikult teatatud kontaktandmetel.
- 12.2. Võrguettevõtja teavitab ostjat plaanilistest katkestustest kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis võrgulepingus fikseeritud kontaktandmetele tuginedes
- 12.3. Riketest tingitud katkestustega seotud teavet väljastab infotelefon 610 1199 või 506 1209.
- 12.4. Kui ostjal on eluruum, mida kasutatakse alalise elukohana ja köetakse täielikult või peamiselt elektrienergia abil, teavitab ta sellest võrguettevõtjat.
- 12.5. Ostja teatab võrguettevõtjale katkestusest elektririkete telefonil nr 610 1199 või 505 5821.
- 12.6. Võrgulepinguga sätestatud kontaktandmete muutumisest teatab võrguettevõtja ostjat eelnevalt veebilehel ja vähemalt ühes üleriigilises päevalehes.
- 12.7. Võrgulepinguga sätestatud kontaktandmete ja käidukorraldaja andmete muutumisest teavitab ostja võrguettevõtjat 14 päeva jooksul.
- 12.8. Ostjal on õigus võrguettevõtjalt saada teavet mõõtesüsteemi, selle juurde kuuluvate lülite ning nendel asuvate plommide kohta.
- 12.9. Võrguettevõtja on kohustatud ostja soovil andma teavet sellise avariolukorra põhjuste kohta, mis võisid mõjutada ostja elektripaigaldisi;
- 12.10. Ostja on kohustatud esitama võrguettevõtjale viimase nõudmisel teavet, mida on vaja jaotusvõrgu töörežiimide planeerimiseks.
- 12.11. Võrgulepingule allakirjutamisega annab ostja võrguettevõtjale nõusoleku võrguettevõtja telefoninumbrile saabunud ostja kõnede salvestamiseks ning kasutada vajaduse korral vastavaid salvestisi antud korralduste või muude ostja poole tehtud toimingute tõendamiseks..
- 12.12. Kompenseerimisseadme kasutamise korral teatab ostja võrguettevõtjale selle tüübi, võimsuse ja automaatjuhtimise olemasolu.
- 12.13. Võrguettevõtja võib omal algatusel vabastada ostja lepingus või tüüptingimustes sätestatud ostja kohustuse täitmisest, teavitades sellest kirjalikult ostjat.

## **13. Võrgulepingu muutmine**

- 13.1. Võrgulepingut saab muuta poolte kirjalikul kokkuleppel või muudel võrgulepingus või tüüptingimustes või Elektriturseaduses ettenähtud alustel.
- 13.2. Võrguettevõtjal on õigus ühepoolselt muuta hinnakirju ja tüüptingimusi, järgides Elektriturseaduses sätestatud korda. Võrguettevõtja annab ostja nõudmisel selgitusi muudatuste kohta.
- 13.3. Võrguettevõtja teavitab ostjat hinnakirjade ja tüüptingimuste muutmisest vähemalt ühes üleriigilises päevalehes. Ostjal on muudatustega mittenõustumise korral õigus võrguleping üles öelda.

## **14. Võrgulepingu kehtivus**

- 14.1. Võrguleping jõustub selle allkirjastamisest mõlema poole poolt või poolte vahel kokku lepitud ajal või kui tarbimiskohas on võrgulepingu sõlmimise ajal võrguühendus katkestatud, siis võrguühenduse taastamisest.
- 14.2. Võrguleping lõpeb:
- 14.2.1. tähtajalise võrgulepingu korral tähtaja möödudes, kui üks pool teatab teisele poolele kirjalikult vähemalt 1 kuu enne võrgulepingu kehtivusaja lõppu võrgulepingu lõppemisest;
- 14.2.2. poolte kirjalikul kokkuleppel;
- 14.2.3. võrgulepingu ülesütlemisel võrgulepingus ja Elektriturseaduses nimetatud põhjustel ühe poole kirjaliku avalduse alusel;
- 14.2.4. äritarbija lõppemisel.

- 14.3. Ostjal on õigus võrguleping igal ajal üles öelda, teatades sellest võrguettevõtjale kirjalikult vähemalt 30 päeva ette, kui võrgulepingus ei ole kokku lepitud teisiti. Ostja ei või võrgulepingut üles öelda, sealhulgas ei või ta nõuda võrguühenduse katkestamist, kui ostja võrguühenduse suhtes on kolmanda isikuga sõlmitud kehtiv elektrileping ning see isik ei ole võrguettevõtjaga võrgulepingut sõlminud.
- 14.4. Ostja teatab võrgulepingu lõppemisel võrguettevõtjale arvesti lõppnäidud, võimaldab võrguettevõtjale tarbimiskoha mõõtesüsteemide ülevaatuse ja tarbimiskoha võrgust lahtiühendamise, samuti maksab arvel näidatud tähtpäevaks kõik võrgulepingust tulenevad tasud.
- 14.5. Kui pool ütleb võrgulepingu üles, siis võrguettevõtja vastavas liitumispunktis võrguühenduse kasutamise võimalust ei pea säilitama.
- 14.6. Kui ostja ei ole kolme (3) aasta jooksul võrguühendust kasutanud ja/või ei ole tasunud võrguühenduse kasutamise eest, ei pea võrguettevõtja tagama võrguühenduse kasutamise võimalust.

## **15. Erimeelsuste lahendamine**

- 15.1. Võrgulepingu täitmisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevaid eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel.
- 15.2. Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus Elektriturseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.
- 15.3. Kui võrgulepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi kohtus Eesti Vabariigi õigusaktide alusel .